






Wohnungsstation Video AP Plus



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	1239 01		780,44	10	4010337016229
 Reinweiß glänzend	1239 03		780,44	10	4010337016236
 Reinweiß seidenmatt	1239 27		780,44	10	4010337016243
 Anthrazit	1239 28		783,78	10	4010337016250
 Farbe Alu	1239 26		788,46	10	4010337016267

Merkmale

- Bei Verwendung je einer Zusatz-Spannungsversorgung können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden.
- Karten-Slot für SD-Speicherkarte.
- Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Zusatz-Spannungsversorgung angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig.
- SD-Speicherkarte.
- Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung.

Neue zusätzliche Funktionen im Endkunden-Menü:

- Interner Bildspeicher (nach Installateur-Freigabe) für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher (SD-Speicherkarte). Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/ Uhrzeit ändern.
- OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung.

Neu zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü:

- Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervalls und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum/Uhrzeit einstellen.
- Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient.

Eigenschaften der SD-Speicherkarte:

- Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher (max. 200 Bilder).
- Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstations-Ruftaste automatisch angesteuert.
- Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf.
- Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen.

Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen:

- Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays.
- Kamera-Umschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird.
- Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz Schaltaktor.
- Ansteuerung des Türöffners.
- Rufton ein- und ausschalten.
- Rufannahme.
- Aktivierung der Durchsetzfunktion.
- Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke.

Funktionen im Endkunden-Menü

- Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache (21 Sprachen wählbar), Tastentöne, Türöffnerautomatik (nach Installateur-Freigabe), automatische Rufannahme (nach Installateur-Freigabe).

Zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü:

- Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein-/ausschalten, LED-Beleuchtung ein-/ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	DC 26 V \pm 2 V (über 2-Draht-Bus)
SD-Speicherkarte - Format:	FAT32
Anschlüsse - 2-Draht-Bus:	2 x Schraubklemme
SD-Speicherkarte - Bildspeicher:	max. 200 Bilder
Anschlüsse - Etagenruftaster:	2 x Schraubklemme
SD-Speicherkarte - Ruftonmelodien:	10, davon 5 frei wählbar (WAVE-Format)
Anschlüsse - Zusatzversorgung:	2 x Schraubklemme

Hinweise

- Montage ohne Abdeckrahmen oder mit 2fach-Abdeckrahmen ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen System 55, Flächenschalter oder E22 möglich.

Lieferumfang

- Die SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten.
