XEV1K11T2

Ladestation witty start 11/22kW mit Schlüsselschalter und Typ2 Ladesteckdose

Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder PlugIn-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 6185, abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation mit Mode 3 Steckdose Typ 2 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via Schlüsselschalter möglich.
Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, Schlüsselschalter, USB-Schnittstelle und LED-Anzeige. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis verfügen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separatem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6 mA DC-Fehlerstromerkennung integriert ist. Der Ladecontroller ist im Auslieferungszustand betriebsbereit, weitere Einstellungen können jedoch über die USB-Schnittstelle vorgenommen werden.
Hinweis: Für den freistehenden Aufbau sind verschiedene Standfüße erhältlich.

Technische Merkmale

Max Leistung pro Ladepunkt	11 kW
Frequenz	50/60 Hz
Anzahl der Phasen für Einspeisung	3 Phasen
Anzahl der Ladepunkte	1
Anzahl der Haushaltssteckdosen	0
Stecksystem	Typ 2S
Mit Leitungsschutzschalter	ja
Notentriegelung bei Stromausfall	ja
Breite installiertes Produkt	250,5 mm
Montageart	Wandmontage
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Europäische Direktive RoHs	Übereinstimmend